



組み立て前にご確認ください。

【両頭カムロックの組み立て方法に関して】

両頭カムロックを使用する箇所は、以下の点にご確認ください。QRコードより動画もご覧いただけます。
組み立ての際は、リーフ裏面もあわせてご確認ください。

両頭カムロックは、「仮留め」の状態を組み立てを進めます。

仮留めが上手く出来ていないと「長さが足りない」「受けが空回りする」といった状況につながり、
板同士の接続ができなくなってしまうのでご注意ください。




【正】仮留め

- ・カムロック受けを約 45 度回した状態
- ・反対の穴から、両頭カムロックを引っ張っても
抜けずにネジの首まで見えていればOK



<https://youtu.be/pBXrOuAwtCw>




【誤①】仮留め

- ・カムロック受けを回したりない状態
- ・反対の穴から両頭カムロックを引っ張ると
抜けてしまいカムロック受けが入らない状態



<https://youtu.be/2YHMgGiBE7M>



【誤②】仮留め

- ・カムロック受けを回しすぎている状態
- ・反対の穴から両頭カムロックが見えていない状態



<https://youtu.be/wdTDRkdN6XY>

※カムロック受けは一度板に入れてしまうと取り外しが出来ません。受けは1つずつ入れて片側の穴から両頭カムロックの長さを確認して組み立ててください。

▼下記の動画もご参考に組み立てをすすめてください。



【両頭カムロックの組み立て方法】

- ・両頭カムロックの組み立て方法です。

<https://youtu.be/pO2WwjqcYXU>



【両頭カムロックの組み立て方法②】

- ・カムロック受けが入っている場合の
両頭カムロックの組み立て方法です。

<https://youtu.be/JclbMwSBOIQ>




【両頭カムロックの仮留めの方法】

- ・仮留めの動画をまとめたものです。

<https://youtu.be/Fsx5dJCryhk>


両頭カムロックの締め方

上部になる側板・仕切板に両頭カムロックを差し込んでください。




差し込む際に、カムロック受けの矢印の向きにご注意ください。

カムロック受けを約45° 程度回し仮留めします。





矢印の方向にカムロックを引き、
抜けないことを確認して下さい

この工程でカムロックの受けを締めすぎると、
下段接続時にカムロック受けが噛まなくなってしまい
ますのでご注意ください



上下連結後、下段の穴に
カムロックの頭が出ている
事を確認し、カムロック受け
を入れてください。



下側のカムロック受けを締め、
最後に上側のカムロック受けも
しっかりと締めてください。

必ずお読みください


MEMORIA 棚板が1cmピッチで可動する 薄型オープン幅41.5

型番: FRM-0100

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

- ・ 本組立説明書を許可なく転載することは禁止しています。
- ・ 本組立説明書の内容に関して、予告なしに訂正・変更することがあります。
- ・ 尚、天災などの不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理、改修による故障・破損等の保証はいたしかねますのでご了承ください。
- ・ 組立ては、床に布やカーペットのあるところで行い、商品や床・既存の家具等に傷が入らないよう、ご注意ください。
- ・ 最後にビスがきちんと締まっているかどうかご確認ください。

【完成図】



商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル



0120-331-335


販売元 ジェイ・ケイ・プラン株式会社
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43

9:00～17:00（土・日/祝日除く）


パーツ一覧

すべての部品がそろっているかご確認ください。


*この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。




①天板×1



②地板×1




⑦可動棚×8




③上左側板×1




④上右側板×1



⑧後補強板×1




⑨前後幕板×2



⑤下左側板×1



⑥下右側板×1



⑩背板×2

※部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。


部品

番号	形状	名称	個数	チェック	番号	形状	名称	個数	チェック
Ⓐ		木ダボ	12 予備+1		Ⓑ		接着剤	1	
Ⓒ		ネジ(大)	12 予備+1		Ⓓ		ネジ隠しシール	20 予備+2	
Ⓔ		金ダボ	32 予備+2		Ⓕ		I字プレート	2	
Ⓖ		I字プレート用 ネジ	8		Ⓗ		横揺れ防止具	8	
Ⓘ		横揺れ防止具用 ネジ	8		Ⓙ		両頭カムロック	4	
Ⓚ		カムロック	8						

必要な工具

■ お客様でご用意
ください。

☐ ブラスドライバ



☐ エプロン



☐ 軍手




組み立て手順

必ず2人以上で組み立ててください。

本体の組み立て


1

A		12
B		1




2

B		1
C		2
D		2




3

B		1
C		2
D		2



4



5

B		1
C		2
D		2
J		4
K		4

※両頭カムロックの取付方法は別紙リーフを参照してください。

※カムロックは最後まで締めずに、両頭カムロックの先端が軽く掛かる程度で止めてください。

6

C		2
D		10
K		4

※手順 5 で仮締めしていたカムロックと一緒に上下均等に締め付けてください。

※カムロックのネジ隠しシールは、すべて均等に締め付け終わってから貼り付けてください。

7

C		4
D		4

8

H		8
I		8




※横揺れ防止具の取付方法は共通説明書を参照してください。

横揺れ防止具の取り付け方

横揺れ防止具は、背板と他の部材（天板、棚板、底板など）の間に取り付けてください。



横揺れ防止具が差し込みにくい場合は、ドライバなどで押し込んでください。

9



※棚板にものを入れていない状態で、棚板の手前側に荷重をかけると、棚板が落下する恐れがあります。ご注意ください。



10



※I字プレートで本体を壁面に固定してください

11

※別売の上置きをご購入の際は、I字プレートで図のように本体と上置きを接続してください。



上置きと扉をセットでご購入の際は、必ず上置きを設置して扉をご使用ください。上置きを設置せずに扉を使用した場合、本体が前に転倒します。

必ずお読みください


MEMORIA 棚板が1cmピッチで可動する 薄型オープン上置き幅41.5

型番: FRM-0103

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

- ・ 本組立説明書を許可なく転載することは禁止しています。
- ・ 本組立説明書の内容に関して、予告なしに訂正・変更することがあります。
- ・ 尚、天災などの不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理、改修による故障・破損等の保証はいたしかねますのでご了承ください。
- ・ 組立ては、床に布やカーペットのあるところで行い、商品や床・既存の家具等に傷が入らないよう、ご注意ください。
- ・ 最後にビスがきちんと締まっているかどうかご確認ください。

【完成図】



商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

 0120-331-335


販売元 ジェイ・ケイ・プラン株式会社
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43

9:00～17:00（土・日/祝日除く）


パーツ一覧

すべての部品がそろっているかご確認ください。


*この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。



①天板×1




②地板×1




③左側板×1



④右側板×1



⑤可動棚×2



⑥背板×1


片面化粧

※部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。

部品					番号	形状	名称	個数	チェック
Ⓐ		スパナ	1		Ⓑ		ナット	4	
Ⓒ		ネジ(大)	8		Ⓓ		接続ピン	2	
Ⓔ		金ダボ	8		Ⓕ		こぼれ止め	3	
Ⓖ		突っ張り金具	2		Ⓖ		横揺れ防止具	4	
Ⓘ		横揺れ防止具用ネジ	4						

必要な工具

☒ お客様でご用意ください。

☐ プラスドライバー

☐ エプロン


☐ 軍手

組み立て手順

必ず2人以上で組み立ててください。


本体の組み立て

1




※穴が3つ開いている面を上側にしてください。



※マグネット用の穴を下側にしてください。



2



3



*横揺れ防止具の取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

*他の横揺れ防止具も同じように取付けて下さい。

横揺れ防止具の取り付け方



横揺れ防止具は、背板と他の部材（天板、棚板、底板など）の間に取付けてください。

横揺れ防止具





横揺れ防止具が
差し込みにくい場
合は、ドライバー
などで押し込んで
ください。

4





5




本体との接続


6



※突っ張り金具にナットを
2個ずつねじ込んでください。





7



※本体に付属されているI字プレートで
本体と上置きを接続してください。

8



※下のナットを矢印方向に締め
天井と突っ張ってください。
その後、上のナットも矢印方向に
回し、下のナットが動かないように
しっかりと締め付けてください。

必ずお読みください


MEMORIA 棚板が1cmピッチで可動する 本体用 扉2枚

型番: FRM-0112

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

- ・ 本組立説明書を許可なく転載することは禁止しています。
- ・ 本組立説明書の内容に関して、予告なしに訂正・変更することがあります。
- ・ 尚、天災などの不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理、改修による故障・破損等の保証はいたしかねますのでご了承ください。
- ・ 組立ては、床に布やカーペットのあるところで行い、商品や床・既存の家具等に傷が入らないよう、ご注意ください。
- ・ 最後にビスがきちんと締まっているかどうかご確認ください。

【完成図】



商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

 0120-331-335


販売元 ジェイ・ケイ・プラン株式会社
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43

9:00～17:00（土・日/祝日除く）

パーツ一覧

すべての部品がそろっているかご確認ください。

*この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。



① 扉 × 2

※部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。

部品									
番号	形状	名称	個数	チェック	番号	形状	名称	個数	チェック
①		蝶番	4		②		蝶番用ネジ	16 予備+1	
③		マグネット ラッチ	2		④		マグネット ラッチ用ネジ	4	

必要な工具

■ お客様でご用意
ください。

☐ プラスドライバー

☐ エプロン

☐ 軍手


組み立て手順

必ず2人以上で組み立ててください。

本体の組み立て


1

(C)		2
(D)		4



2



(A)		4
(B)		8



3

(B)		8
-----	---	---

※転倒の恐れがありますので、本体に扉を取り付ける際は十分にご注意ください。



薄型(本体奥行き：16.5)をご購入の際は、必ず上置きを設置して扉をご使用ください。上置きを設置せずに扉を使用した場合、本体が前に転倒します。

必ずお読みください


MEMORIA 棚板が1cmピッチで可動する 上置き用 扉1枚

型番: FRM-0115

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

- ・ 本組立説明書を許可なく転載することは禁止しています。
- ・ 本組立説明書の内容に関して、予告なしに訂正・変更することがあります。
- ・ 尚、天災などの不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理、改修による故障・破損等の保証はいたしかねますのでご了承ください。
- ・ 組立ては、床に布やカーペットのあるところで行い、商品や床・既存の家具等に傷が入らないよう、ご注意ください。
- ・ 最後にビスがきちんと締まっているかどうかご確認ください。

【完成図】



商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

 **0120-331-335**


販売元 ジェイ・ケイ・プラン株式会社
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43

9:00～17:00（土・日/祝日除く）

パーツ一覧

すべての部品がそろっているかご確認ください。

*この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。



① 扉 × 1

※部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。


部品

番号	形状	名称	個数	チェック	番号	形状	名称	個数	チェック
Ⓐ		蝶番	2		Ⓑ		蝶番用ネジ	8	
Ⓒ		マグネットラッチ	1		Ⓓ		マグネットラッチ用ネジ	2	

必要な工具

■ お客様でご用意
ください。

☐ プラスドライバー



☐ エプロン



☐ 軍手




組み立て手順

必ず2人以上で組み立ててください。

本体の組み立て


1

(C)		1
(D)		2




2

(A)		2
(B)		8



3



※本体に上置きを設置する前の注意事項

本体に上置きを設置後、突っ張り金具と転倒防止具の固定前に扉の開閉を行うと転倒の恐れがありますので、十分にご注意ください。